



ALLEGATO

NOTA TECNICA

29 GENNAIO 2007

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta un aggiornamento delle procedure operative descritte nella nota tecnica allegata alla lettera prot. n. 2005/6071/Giochi/ADI del 7 novembre 2005, relativamente a:

- modalità per le comunicazioni degli eventi di furto, incendio, sequestro, dissequestro e confisca;
- risoluzione del contratto operata dal concessionario per cause particolari, di cui alla circolare prot. n. 2005/31237/COA/ADI del 15 giugno 2005;
- revoca del nulla osta di esercizio.

2. COMUNICAZIONE FURTO, INCENDIO, SEQUESTRO, DISSEQUESTRO O CONFISCA

La comunicazione della cessazione per furto, incendio, sequestro o confisca deve essere effettuata, a cura del concessionario, utilizzando l'apposito messaggio 915 previsto dalle Specifiche di comunicazione del 24-09-2004.

Dopo la corretta trasmissione di tale messaggio al sistema centrale di Aams, il concessionario deve presentare la relativa pratica amministrativa di cessazione all'Ufficio regionale di competenza.

Se la data e/o il motivo di cessazione indicati nella pratica sono differenti da quelli indicati nel messaggio 915, la pratica stessa non viene acquisita e, contestualmente, viene inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica di errore, con specifico codice (messaggio 007 codice errore "1"); in questo caso il concessionario deve provvedere a trasmettere il messaggio 915 di rettifica (automaticamente abilitato dal messaggio 007 codice errore "1") e successivamente a ripresentare la pratica.

In assenza di incongruenze sulla data e/o il motivo di cessazione, la pratica di cessazione è acquisita e contestualmente viene inviata al concessionario una notifica positiva (messaggio 009).

Se la pratica amministrativa di cessazione viene presentata all'Ufficio regionale prima della trasmissione al sistema centrale di Aams del messaggio 915, viene comunque acquisita, ma contestualmente viene inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica di errore, con specifico codice (messaggio 007 codice errore "2"), che segnala al concessionario di provvedere ad inviare il messaggio 915, contenente i dati congruenti con quelli della pratica amministrativa; si precisa che la trasmissione del messaggio 915 al sistema centrale di Aams è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile dell'apparecchio.

Per rettificare il motivo e/o la data di cessazione indicata nel messaggio 915 (campo 5 e 6 della riga B), il concessionario deve ritrasmettere lo stesso messaggio modificando solo il valore del/dei campo/i da rettificare.

Il messaggio di rettifica non viene accettato se per l'apparecchio in questione è stata acquisita la relativa pratica amministrativa.

Per ripristinare il funzionamento di un apparecchio per il quale è stato erroneamente trasmesso il messaggio 915, è necessario trasmettere la lettura dei contatori attraverso il messaggio 600, in caso di apparecchio attivato, o 609, in caso di apparecchio mai attivato, entrambi con motivo 99 (campo 2 del messaggio).

Tale messaggio di ripristino viene accettato solo se si riferisce ad un apparecchio per il quale è stato ricevuto il messaggio 915 e perviene entro il giorno successivo al termine del periodo contabile cui si riferisce la data di lettura dei contatori.

Dopo il ripristino, l'apparecchio assume lo stato che aveva prima della erronea cessazione.

Il messaggio di ripristino non viene comunque accettato se per l'apparecchio in questione è stata acquisita la relativa pratica amministrativa.

In caso di dissequestro (o confisca dopo sequestro) dell'apparecchio, dopo la pratica amministrativa di sequestro, il concessionario deve presentare all'Ufficio regionale la pratica di dissequestro(o confisca dopo sequestro); successivamente, può ripristinare il funzionamento dell'apparecchio trasmettendo al sistema centrale di Aams la lettura dei contatori tramite il messaggio 600 con motivo di estrazione 7 o, in caso di apparecchio mai attivato, comunicare l'autolettura tramite il messaggio 609 (motivo 43).

Se la pratica amministrativa di dissequestro (o confisca dopo sequestro) viene presentata all'Ufficio regionale prima della trasmissione al sistema centrale di Aams del messaggio 915 di sequestro, quantunque sia stata acquisita la relativa pratica amministrativa di sequestro, essa non viene acquisita e, contestualmente, viene inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica di errore, con specifico codice (messaggio 007 codice errore "3"); in questo caso il concessionario deve provvedere a trasmettere il msg 915 e successivamente a ripresentare la pratica amministrativa di dissequestro.

Quando la pratica di amministrativa di dissequestro (o confisca dopo sequestro) è acquisita, viene contestualmente inviata al concessionario una notifica positiva (messaggio 009).

3. “CESSATA EFFICACIA” DEL NULLA OSTA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OPERATA DAL CONCESSIONARIO PER CAUSE PARTICOLARI

Con riferimento alla circolare prot. n. 2005/31237/COA/ADI del 15 giugno 2005, gli adempimenti telematici connessi all'argomento in questione sono costituiti da una specifica variante della risoluzione del contratto nell'ambito della fattispecie generale relativa alla cessazione di efficacia del nulla osta di esercizio.

Di seguito si riportano nello specifico i messaggi da trasmettere al sistema centrale di Aams legati alle possibili casistiche.

- Apparecchio attivato

1. messaggio di attivazione della procedura di blocco (codice messaggio 702) per l'apparecchio in oggetto, con motivo di attivazione (campo 4 del messaggio) valorizzato a “12”;
2. messaggio contenente i valori dei contatori (codice messaggio 600 o 609) estratti dall'apparecchio in oggetto, con motivo di estrazione (campo 2 del messaggio) valorizzato a “64”.

- Apparecchio mai attivato od ubicato in magazzino

1. messaggio contenente i valori dei contatori (codice messaggio 609) estratti dall'apparecchio in oggetto, con motivo di estrazione (campo 2 del messaggio) valorizzato a “64”.

- Apparecchio con impossibilità tecnica, oltre che di lettura, anche di autolettura

1. messaggio 607 di autolettura con:
 - motivo di estrazione (campo 3) valorizzato a “76”;
 - valore del contatore CNTTOTIN (campo 4) non valorizzato;
 - data (campo 5) valorizzata con la data nella quale il concessionario ha accertato l'impossibilità di lettura.

I messaggi 600, 609 o 607 devono pervenire entro il giorno successivo al termine del periodo contabile cui si riferisce la data di lettura dei contatori.

4. REVOCA NULLA OSTA

Qualora l'Ufficio regionale acquisisce i provvedimenti di revoca dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati al concessionario che risulta nella propria competenza territoriale, viene contestualmente inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica (messaggio 009), a seguito della quale il concessionario deve provvedere a trasmettere al sistema centrale di Aams i messaggi di seguito riportati legati alle possibili casistiche.

- Apparecchio attivato

1. messaggio di attivazione della procedura di blocco (codice messaggio 702) per l'apparecchio in oggetto, con motivo di attivazione (campo 4 del messaggio) valorizzato a "17";
2. messaggio contenente i valori dei contatori (codice messaggio 600 o 609) estratti dall'apparecchio in oggetto, con motivo di estrazione (campo 2 del messaggio) valorizzato a "60".

- Apparecchio mai attivato od ubicato in magazzino

1. messaggio contenente i valori dei contatori (codice messaggio 609) estratti dall'apparecchio in oggetto, con motivo di estrazione (campo 2 del messaggio) valorizzato a "60".

- Apparecchio con impossibilità tecnica, oltre che di lettura, anche di autolettura

1. messaggio 607 di autolettura con:
 - motivo di estrazione (campo 3) valorizzato a "74";
 - valore del contatore CNTTOTIN (campo 4) non valorizzato;
 - data (campo 5) valorizzata con la data nella quale il concessionario ha accertato l'impossibilità di lettura.

La data di lettura dei contatori non può essere precedente a quella dell'evento di revoca indicata nel messaggio 009.

I messaggi 600, 609 o 607 devono pervenire entro il giorno successivo al termine del periodo contabile cui si riferisce la data di lettura dei contatori.

Si precisa che la trasmissione al sistema centrale di Aams del messaggio contenente i valori dei contatori è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile dell'apparecchio.

Nel caso in cui per l'apparecchio oggetto della revoca del nulla osta di esercizio, il concessionario abbia già avviato la procedura di sequestro o di cessata efficacia del nulla osta, deve comunque comunicare la revoca tramite gli appositi messaggi di cui sopra.

In caso di annullamento da parte dell'Ufficio regionale del provvedimento di revoca, viene contestualmente inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica (messaggio 009), a seguito della quale il concessionario può ripristinare il funzionamento dell'apparecchio trasmettendo al sistema centrale di Aams la lettura dei contatori tramite il messaggio 600 con motivo di estrazione 7 o, in caso di apparecchio mai attivato, comunicare l'autolettura tramite il messaggio 609 (motivo 43).

Se l'annullamento del provvedimento di revoca interviene prima della trasmissione al sistema centrale di Aams del messaggio 600, 609 o 607 di revoca, l'annullamento non viene completato e viene inviata al sistema di elaborazione del concessionario una notifica di errore, con specifico codice (messaggio 007 codice errore "4"; in questo caso il concessionario deve provvedere a trasmettere il messaggio mancante e successivamente richiedere all'Ufficio regionale il completamento dell'annullamento del provvedimento di revoca.

APPENDICE

TRACCIATI MESSAGGI

Messaggio 915

Riga A

Progressivo campo	Tipo	Lunghezza a massima	Obbl.	Descrizione	Note di compilazione
1	String	1	S	Tipo riga	Vale "A"
2	Numeric	5	S	Totale degli apparecchi di gioco con nulla osta cessato	

Riga B

Progressivo campo	Tipo	Lunghezza a massima	Obbl.	Descrizione	Note di compilazione
1	String	1	S	Tipo riga	Vale "B"
2	String	11	S	Codice identificativo dell'apparecchio di gioco	
3	String	16	C	Codice fiscale dell'esercente	
4	Numeric	10	C	Codice identificativo dell'esercizio	
5	Numeric	2	S	Motivo della cessazione	
6	Data	6	S	Data di cessazione	

I motivi di cessazione da indicare nel campo 5 della riga B sono riportati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE
5	INCENDIO O FURTO
6	SEQUESTRO
7	CONFISCA

8	CONFISCA DOPO SEQUESTRO
---	-------------------------

La data di cessazione/sospensione da indicare nel campo 6 della riga B non può essere posteriore rispetto a quella di invio del messaggio e non può essere precedente rispetto a quella di un altro evento dell'apparecchio (rilascio nulla osta, attivazione, trasmissione di contatori, rottamazione, etc).

Messaggio 007

Progressivo campo	Tipo	Lunghezza a massima	Obbl.	Descrizione	Note di compilazione
1	String	1	S	Tipo riga	Vale "A"
2	String	11	S	Codice identificativo dell'apparecchio di gioco	
3	Numeric	2	S	Codice evento	
4	Data	6	S	Data dell'evento	
5	Numeric	2	S	Codice errore	

I codici evento da indicare nel campo 3 sono riportati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE
5	INCENDIO O FURTO
6	SEQUESTRO
7	CONFISCA
8	CONFISCA DOPO SEQUESTRO
9	DISSEQUESTRO

I codici errore da indicare nel campo 5 sono riportati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE
1	E' presente un messaggio 915 di cessazione, ma con data e/o motivo errato
2	Non è presente alcun messaggio 915 di cessazione
3	Non è presente alcun messaggio 915 di cessazione per sequestro
4	Non è presente alcun messaggio 600/609/607 di revoca

Alla ricezione del messaggio 007, il sistema di elaborazione invia contestualmente la notifica di ricezione tramite il messaggio 500.

Messaggio 009

Progressivo campo	Tipo	Lunghezza a massima	Obbl.	Descrizione	Note di compilazione
1	String	1	S	Tipo riga	Vale "A"
2	String	11	S	Codice identificativo dell'apparecchio di gioco	
3	Numeric	2	S	Codice evento	
4	Data	6	S	Data dell'evento	

I codici evento da indicare nel campo 3 sono riportati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE
5	INCENDIO O FURTO
6	SEQUESTRO
7	CONFISCA
8	CONFISCA DOPO SEQUESTRO
9	DISSEQUESTRO
10	REVOCA
11	ANNULLAMENTO REVOCA

Alla ricezione del messaggio 009, il sistema di elaborazione invia contestualmente la notifica di ricezione tramite il messaggio 500.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE A
SEGUITO DELLE NOTIFICHE 007 E 009**

NOTIFICA	AZIONE DA INTRAPRENDERE
007 CON CODICE ERRORE 1	RETTIFICARE LA DATA E/O IL MOTIVO DEL MSG 915 RELATIVO
007 CON CODICE ERRORE 2	INVIARE MSG 915 RELATIVO
007 CON CODICE ERRORE 3	1) INVIARE MSG 915 DI SEQUESTRO 2) RIPRESENTARE LA PRATICA AMMINISTRATIVA DI DISSEQUESTRO (O CONFISCA DOPO SEQUESTRO)
007 CON CODICE ERRORE 4	1) INVIARE I MSG MANCANTI PREVISTI PER LA REVOCA. 2) RICHIEDERE IL COMPLETAMENTO DELL' ANNULLAMENTO DELLA REVOCA
009 CON CODICE EVENTO 5, 6, 7 e 8	NESSUNA AZIONE
009 CON CODICE EVENTO 9 e 11	RIPRISTINARE L'APPARECCHIO INVIANDO I MSG PREVISTI
009 CON CODICE EVENTO 10	INVIARE I MSG PREVISTI PER LA REVOCA